

シグナルプロセッサ「DME10」に映像制御システム『AFC Image』の機能を追加する拡張ライセンス。
拡張ライセンス1つで64IN/32OUT、拡張ライセンスを2つにすることで128IN/64OUTの
『AFC Image』コンポーネントを構成可能。

●一般仕様

プロセッシングエンジン	NEXO シグナルプロセッサ「DME10」
方式	オブジェクトベース シグナルプロセッサ「DME10」のコンポーネントとして動作

●コンポーネント仕様

		1ライセンス使用時	2ライセンス使用時
入力	Object Input	64ch	128ch
出力	Speaker Output	32ch	64ch
	SubSpeaker Output	8ch	16ch
	AUX Output	1ch	
	Oscillator Reference Out	1ch	
プロセッシング	Object Based Audio(OBA) Renderer	64ch input/32ch output	128ch input/64ch output
	3D Reverb	64ch input/40ch output 1コンポーネントにつき1パターン使用可能	64ch input/80ch output 1コンポーネントにつき1パターン使用可能
	SubSpeaker Renderer	64ch input/8ch output	128ch input/16ch output
	AUX Send	64ch input/1ch output	128ch input/1ch output
	Oscillator	1ch output	

●使用可能なAFC Image構成

	1ライセンス使用時	2ライセンス使用時
AFC Imageコンポーネント使用可能数	2 x 32IN/16OUT ^{※1} または 1 x 64IN/32OUT ^{※2}	3 x 32IN/16OUT ^{※1} または 2 x 64IN/32OUT ^{※2} または 1 x 128IN/64OUT ^{※3} または 1 x 64IN/32OUT と 1 x 32IN/16OUT 注) 32IN/16OUT構成を同時に4つ使用不可

※1 32IN/16OUT: 32ch Object Input、16ch Speaker Output構成のコンポーネント

※2 64IN/32OUT: 64ch Object Input、32ch Speaker Output構成のコンポーネント

※3 128IN/64OUT: 128ch Object Input、64ch Speaker Output構成のコンポーネント

注) シグナルプロセッサ「DME10」は本拡張ライセンスなしに1 x 32 IN / 16 OUTの『AFC Image』コンポーネントを使用可能

●システムブロック図

AFC Image Component

