


### 仕 様

適合スピーカー	ePS6, eLS400
取付可能スピーカー台数	ePS6 x 1台 + eLS400 x 1台
仕上げ	素材: DX51D + ZM120 色: 黒 フィニッシュ: 塗装
寸法 (W x H x D)	390 x 616 x 445 mm
質量	8.0 kg

### 外観図



SCALE: 1/20

(単位: mm)

### ●同梱品

X1 トップフレーム	X1 プレート(左)	X6 M10 x 20
	X1 プレート(右)	X6 M10 x 30
		X2 M6 x 25

\*\* ネジの種類は表記と異なる場合があります。

### 注意事項

- ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
- ・最新情報についてはWebサイト [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) をご確認ください。



### ●取付方法

#### 警告

取り付け場所と留め具が、取り付けられているすべてのキャビネット、補助装置およびケーブルの少なくとも 4 倍の重量が支えられることを確認してください。付属のネジ（ネジロックコーティング）と付属品のみを使用してください。

両側のネジを外します。




eLS400 の両側にプレートを設置し、M10x20 のネジで固定します。



アセンブリをフレームプレートの下に配置します。トップフレームのマークを参照し、取り付け方向に注意してください。M10x30 ネジで固定します。

ePS6 の両側のネジを外します。

ePS6 を配置し、M10x20 ネジと M6x25 ネジで固定します。



Hole*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Angle (+/- 1°)	+26	+23	+20	+17	+14	+10	+7	+3	-2	-6	-10	-13	-16	-20	-24	-27	-30	-33	-36

\*キャビネット前方より