


仕 様

適合スピーカー	ID14, ID24, ID84, ePS6, ePS8, ePS10
取付可能スピーカー台数	1台
仕上げ	素材：Steel 色：黒 フィニッシュ：塗装
寸法 (W x H x D)	120 x 220 x 103 mm
質量	1.4 kg


外観図



SCALE: 1/6

(単位：mm)

●同梱品



注意事項


- ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
- ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。

安全に関する注意事項：


- ・最大積載量：25kg
- ・訓練を受けた設置者のみが使用できます。
- ・システム重量の4倍の重さに対応するネジと取り付け場所を選んでください。
- ・ボルトアセンブリは定期的に点検してください。

ID84 で可能な角度：垂直方向に 0° ～ -6°、水平方向に ±50°

ID14：背面フットプリント




ID24：3つのフットプリント




ID84：上側のフットプリントを使用

ID84 と VNI-WM02 の間に M6 スペーサーを置きます。




ePS：2つのフットプリント




● 取付方法


スピーカーホルダーをウォールプレートから外す。
ブラケットを壁にねじ止めます（留め金具は付属していません）。



スピーカープレートを NEXO スピーカーにネジで固定します。
（NEXO スピーカーに付属しているネジを使用してください。）



NEXO スピーカーを装着したスピーカーホルダーをウォール
ブラケットにセットします。ボルトを締め付けて固定します。



マークに合わせて角度を調整します。
ボルトを締め、キャップを装着します。

